VDSL modem VR3031 Příručka uživatele



## Máte v balení všechno?



## Začněte modemem

### a) Zapojení v případě, že nepoužíváte pevnou linku



### b) Zapojení pro ty, kdo používají pevnou linku

Za rozbočovač se dá zapojit rozbočka na několik telefonních přístrojů.



## A teď už stačí modem zapnout...

Zapněte modem tlačítkem **ON/OFF** na zadní straně modemu a dioda **POWER** začne svítit zeleně. Probíhají testy přístroje a asi půl minuty budou problikávat některé diody. Poté se rozbliká dioda DSL a asi po 2 minutách se rozsvítí. Do půl minuty se rozsvítí dioda Internet. Pokud se tak nestane, je třeba v dalším kroku nastavit jméno a heslo.

### Propojení PC a modemu

Použijte černý nebo žlutý kabel k propojení počítače a modemu. Na straně modemu zapojte kabel do zdířky označené LAN 1, 2, 3 nebo 4. Druhý kabel můžete použít pro zapojení dalšího počítače. Celkem tak můžete zapojit až čtyři počítače.



## ... a zapnout a připojit počítač

- Modem je od Vodafonu přednastavený tak, aby nebylo nutné modem nastavovat, pouze se připojíte kabelem nebo bezdrátově pomocí Wi-Fi. Jméno Wi-Fi (SSID) a heslo (WPA2-PSK) naleznete na štítku na spodní straně modemu.
- Zapněte modem tlačítkem ON/OFF na zadní straně modemu a dioda POWER začne svítit zeleně. Probíhají testy přístroje a budou problikávat některé diody. Po cca 3 minutách se rozsvítí kontrolka DSL. Po dalších cca 2 minutách se rozsvítí zeleně kontrolka Internet. Jste-li zákazníkem OneNetu, pokračujte na bod 3 pro nastavení přístupových údajů. Jinak pokračujte na stranu 8, bod 1 – nastavení Wi-Fi.

#### Nastavení přihlašovacích údajů.

Spusťte prohlížeč webových stránek. Do adresního řádku napište "10.0.0.138" (případně http://10.0.0.138) a stiskněte **ENTER**.

- M	licroso	ft Inte	rnet Explo	rer				
Ele	Edit	View	Fgvorites	Tools	Help			
G	Back ·	. 0		2) 🔗	Search		B. 2	-
Addre		http://	10.0.0.138					
Agore	SK L	http://	10.0.0.138			 _		

4 Zadeite uživatelské iméno (User name) "admin" a heslo (Password) uvedené na štítku na spodní straně modemu. Pokud si heslo změníte a zapomenete ho, nedostanete se pak do modemu bez jeho restartování do původního továrního nastavení. Dělá se to tlačítkem RESET na zadní straně modemu. Pouze tak ztratíte už nastavenou konfiguraci.

Poznámka: Nicméně i tak vám doporučujeme heslo změnit, je to lepší pro zabezpečení vašeho modemu. Ke změně hesla budete vyzváni při prvním přihlášení.

Connect to 10.0.0.13	18		Ŷ×
1			
10			
Broadband Router			
		_	_
User name:	g admin		-
Password:	admin		
	F Remember my pa	browea	
	- m	1	. 1
	OK	Care	

5 Na úvodní obrazovce klikněte na Advanced Setup a dále na WAN Service a tlačítko Edit postupně u obou položek tabulky. Vyplňte políčka PPP Username (uživatelské iméno) a PPP Password (heslo). Uživatelské jméno a heslo jste dostali od vašeho care consultanta nebo implementačního specialisty (týká se pouze zákazníků OneNetu).

PPP Username and Password							
PPP usually requires that you have a user name and password to establish name and password that your ISP has provided to you. NOTE: IP extension can not be enabled when you enable 3G backup.							
PPP Username: PPP Password: PPPoE Service Name: Authentication Method:	hbooodiggg						
Configure Keep-alive (PPP echo-request) Interval and the Number of retries Interval:(second) 30 Number of retries: 5							

Po kliknutí na položku menu Device Info uvidíte následující obrazovku s přehledem stavu modemu. Podívejte se do spodního okna. Jestli je status na řádku PPP Status "Connected", jste připojeni k internetu. Pokud není status "Connected", může to být tím, že po zapnutí připojeného modemu je třeba počkat asi 5 minut, než se ověňí jméno a heslo.

B0 Traffic Type:	PTM
B0 Line Rate - Upstream (Kbps):	2199
B0 Line Rate - Downstream (Kbps):	27000
VPI/VCI or VLAN:	848
WAN Link-layer address:	38:72:C0:F4:2D:F6
PPP Status:	Connected
PPP Firewall:	Enabled
WAN IPv4 Address:	109.107.199.68
LAN IPv4 Address:	10.0.0.138
LAN IPv4 Subnet Mask:	255.255.255.0
IPv4 DefaultGateway:	10.26.200.179

## Nastavení Wi-Fi

- 1	

V menu pro nastavení modemu rozklikněte položku Wireless a zvolte Basic. Pro vypnutí bezdrátové sítě odškrtněte položku Enable Wireless.

This plinterfa networ SSID) Click	Ige allows you to configure basic features ce. You can enable or disable the wireless k from active scans, set the wireless netw and restrict the channel set based on cour Apply/Save" to configure the basic wireless	of the wireless LAN LAN interface, hide the ork name (also known as thy requirements. s options.		
•	Enable Wireless			
	Hide Access Point			
	Clients Isolation			
Disable WMM Advertise				
	Enable Wireless Multicast Forwarding (Wi	MF)		
SSID:	Vodafone Internet			
BSSIC	38:72:C0:F4:2D:F3			
Count	TY: CZECH REPUBLIC			

2 Wi-Fi síť je standardně zabezpečena šifrováním WPA2-PSK. Heslo pro připojení k ní najdete v kolonce WPA/WAPI passphrase (zobrazí se po kliknutí na "Click here to display") nebo jej najdete vytištěné na nálepce na spodní straně modemu.

Další možnosti a vychytávky ohledně nastavení a zabezpečení své Wi-Fi sítě najdete v kompletní dokumentaci na **www.comtrend.com**.

### Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Company	Comtrend Corporation
Address	3F-1, No.10, Lane 609, Chuang Hsin Road, Section 5, San Chuang Dist, New Tainei City 24159, Tainen

Certify and declare under our responsibility that the following equipment:

Product Name	VDSL Roufer	
Model Name	VR-3031eu	
Comment Issues		

Is tested to and conforms with the essential radio test suites included in the following standards:

Safety is in conformity with Low Voltage Directive: 2006/95/EC.

60950-1

EMC is in conformity with Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/ISC.

EN	301 489-1
EN	55022
EN	61000-3-2
EN	61000-3-3

EN 301 489-17 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11

RF Directive: 1999/5/EC EN 300 328

COMMISSION REGULATION (EC) No 278/2009



	>	00	8-
Signatore:	~ ·	Cer	T

Printed Name: Frank Chuang (J Position/Title: V.P. of Marketing Division

Date: September, 17, 2014

## Otázky a odpovědi

### Co všechno musí splňovat počítač, ke kterému chci připojit Vodafone internet ADSL?

Stačí dnes už běžné věci – počítač hlavně musí mít síťovou kartu s rozhraním Ethernet. Kdybyste ji náhodou v PC neměli, zavolejte svému dodavateli nebo do prodejny, odkud počítač máte, určitě si s tím budou vědět rady.

### Do mé telefonní zásuvky nejde zapojit zelený kabel pro propojení telefonní zásuvky a rozbočovače.

Pokud vaše telefonní linka není ukončena telefonní zásuvkou RJ-11 (hranatá zdířka), zavolejte zákaznickou linku Vodafonu.

### Možné závady v zapojení modemu

- Neslyším oznamovací tón ve sluchátku telefonu v případě ADSL s pevnou linkou to bude špatně zapojený rozbočovač: zkontrolujte zapojení podle obrázku.
- Z telefonu se ozývají rušivé zvuky (šum, praskot) problémy s kabeláží nebo rušení zkontrolujte, zda jsou konektory dobře zacvaknuty, ověřte, zda na kabelech nejsou smyčky či zda kabely nejsou vedeny souběžně s vedením silové elektřiny.
- Z telefonu nelze uskutečnit volání špatné zapojení, závada kabeláže nebo rozbočovače.

### Modem funguje správně, ale na počítači stále nejde internet

- Nastavte síťovou kartu počítače, aby si načetla IP adresu a všechny ostatní parametry automaticky.
- Nastavení v operačním systému Windows XP najdete pod položkou Start Nastavení Síťová připojení – Název vašeho ethernetového adaptéru, kde pravým tlačítkem vyberete položku Vlastnosti – Protokol sítě TCP/IP.

Prohabal aki bekerasi (103/34) ekuetaraki	ШP
theme (manufact budgesen)	
Polycopic of account of integration of a restrict the order of a second state of the s	
* District in second of annual i	
C bat-aniai also P	
1999 C	
10000 C	
# 2ps also manths assessed	
C Fado dealast along an and (ML)	
Concernent and a second	
and the second s	
Sheet.	1
	-

### Zapomněl jsem heslo pro přístup do konfigurace modemu

Pokud jste si heslo změnili a zapomněli ho, musíte modem resetovat do továrního nastavení. Dělá se to tlačítkem RESET na zadní straně zařízení. Bohužel si pak musíte modem znovu nastavit, vaše konfigurace se při restartu smaže. S nastavením vám může pomoci naše zákaznická linka.

### Jaká je MAC adresa mého modemu?

MAC adresu najdete nalepenou na spodní straně modemu.

# Poznámky

© Vodafone Group 2022. VODAFONE a loga Vodafonu jsou ochrannými známkami společnosti Vodafone Group. Další výrobky nebo názvy společnosti zde uvedené mohou být ochrannými známkami jejich odpovídajících vlastníků.