



Vodafone Super Wi-Fi Extender Manual

1 Obsah

2	Přeł	hled3		
	2.1	Obsah balení:	3	
	2.2	Parametry zařízení:	3	
	2.3	Popis zařízení	4	
3	Zpro	ovoznění	5	
	3.1	Zapojení hlavního extenderu	5	
	3.2	Zapojení vedlejšího extenderu	5	
	3.3	Popis chování LED diod:	5	
4	Mot	pilní aplikace Super Wi-Fi	6	
	4.1	Odkazy pro stažení	6	
	4.2	Zprovoznění aplikace	6	
	4.3	Hlavní menu mobilní aplikace Vodafone Super Wi-Fi	7	
	4.4	Změna názvu (SSID) a hesla Wi-Fi	8	
4.5 4.5.1		Správa připojených zařízení	9	
		1 Detail připojeného zařízení1	0	
	4.5.2	2 Úprava názvu a ikony připojeného zařízení1	1	
	4.6	Správa extenderů1	2	
	4.6.3	1 Správa extenderu, změna názvu1	3	
	4.7	Nastavení aplikace Super Wi-Fi 14	4	
5	Čast	o kladené otázky1	5	
	5.1	Jak velký prostor dokáže Super Wi-Fi pokrýt?1	5	
	5.2	V mobilní aplikaci nevidím svou Super Wi-Fi, co mám dělat?1	5	
	5.3	Jaké je nejlepší umístění druhého (či dalších) extenderů?1	5	
	5.4	Má Wi-Fi je příliš pomalá, co to může způsobovat?1	5	
	5.5	Jak můžu extendery vrátit do továrního nastavení?1	6	
	5.6	Jaké je heslo do aplikace Super Wi-Fi?1	6	
	5.7	Jak odhlásím uživatele aplikace, když už nadále nemá využívat Super Wi-Fi?1	6	
	5.8	Mohu vedlejší extendery propojit ethernetovým kabelem?1	6	
	5.9	Mám problém se znovu přihlásit do aplikace 1	7	

2 Přehled

2.1 Obsah balení:

- Vodafone Super Wi-Fi Extender
- Napájecí zdroj (1.6m)
- Ethernetový kabel (1.5m)
- Bezpečnostní instrukce
- Návod pro rychlé spuštění

2.2 Parametry zařízení:

Název zařízení	Vodafone Super Wi-Fi Extender
Rozměry	115mm(V) x 103mm(H) x 42mm(Š)
Hmotnost	Zařízení: 272 g
	Komlpetní balení 590 g
Paměť	256 MB RAM + 128 MB Flash
Wi-Fi Wi Fi 6 CERTIFIED	Dual-band WiFi 6 (2.4 GHz + 5 GHz)
Rychlost Wi-Fi	5400 Mbps (2x300 + 4x1200)
Porty	2x 1Gb Ethernet LAN
LED	1x vícebarevné LED
Zabezpečení	WPA2+WPA3
Funkce	 Jednoduché párování skrze WPS
	 160Mhz DL&UL OFDMA Wi-Fi
Super Wi-Fi aplikace	Dostupné pro:
	• iOS
	Android
	Harmony OS

2.3 Popis zařízení



Obrázek 1 Přední strana extenderu

Obrázek 2 Zadní strana extenderu

Wi-Fi Name:

Password: XXXXXXXXXX



Wi-Fi Name = název Wi-Fi Password = heslo Wi-Fi

S/N = seriové číslo extenderu

QR pro snadné přihlášení k Wi-Fi z podporovaného zařízení. Většina chytrých mobilních telefonů nabízí možnost zrychleného přihlášení k Wi-Fi pomocí QR kódu.

Obrázek 3 Štítek s údaji k Wi-Fi

3 Zprovoznění

- 3.1 Zapojení hlavního extenderu
 - a) Připojte ethernetovým kabelem hlavní Super Wi-Fi extender ke svému modemu. První extender vždy zapojujete kabelem přímo ke svému modemu, další extender už připojujete bezdrátově. Extender posuňte dále od Modemu, nebo vypněte Wi-Fi síť
 - b) Zapojte napájecí zdroj do zásuvky a do extenderu.
 - c) Ujistěte se, že je extender zapnutý (tlačítko na zadní straně je stisknuté).
 - d) Po navázání připojení (LED dioda svítí trvale zeleně) začne extender vysílat Wi-Fi síť. Jméno
 Wi-Fi (Wi-Fi Name) a heslo (Password) naleznete na zadní straně extenderu.

Po úspěšném zapojení doporučujeme vypnout Wi-Fi síť, kterou vysílá váš modem, protože ji už nebudete potřebovat. Návody k našim modemům najdete na stránce <u>https://www.vodafone.cz/pece/telefony/nastaveni/navody-pro-</u> <u>zarizeni-znacky-vodafone/.</u>

3.2 Zapojení vedlejšího extenderu

- a) Zapojte napájecí zdroj do zásuvky a do extenderu (pokud možno do 2 metrů od hlavního extenderu).
- b) Ujistěte se, že je vedlejší extender zapnutý.
- c) Po spuštění (LED dioda bliká modře) spárujte s hlavním Super Wi-Fi extenderem pomocí tlačítka WPS na přední straně.
- d) Krátce stiskněte WPS tlačítko na hlavním extenderu a následně i na druhém extenderu. LED dioda se na obou zařízeních po navázání spojení rozsvítí zeleně.
- e) Přesuňte vedlejší extender na vhodné místo ve vaší domácnosti.

Popis	Doba trvání (s)	Barva	Trvale svítí nebo bliká
Bez konfigurace	/	Modrá	Bliká
WPS úspěšně párování	4	Zelená	Trvale svítí
WPS timeout	5	cČervená	Bliká
WPS probíhá párování	/	Zelená	Bliká
WPS slabě spárováno	/	Červená	Trvale svítí
Načítání	/	Bílá	Bliká
Načítání hotovo	5	Bílá	Trvale svítí
Spuštění obnovení továrního	5	Bílá	Bliká (velmi rychle)
nastavení			
Firmware Upgrade	/	Modrá	Trvale svítí
Přehřáté zařízení	/	Červená	Bliká
Wi-Fi odpojeno od GW	/	Bílá	Trvale svítí

3.3 Popis chování LED diod:

4 Mobilní aplikace Super Wi-Fi

Pro plné využití Super Wi-Fi doporučujeme stáhnout aplikaci pro chytré telefony s operačním systémem Vodafone Super Wi-Fi. V aplikaci je možné změnit název (SSID) a heslo Wi-Fi sítě (bod <u>4.3</u>), zjistit informace o připojených zařízeních, či najít podporu k Super Wi-Fi.

4.1 Odkazy pro stažení



Obrázek 4 Odkazy pro stažení aplikace Super Wi-Fi

4.2 Zprovoznění aplikace

Pro zprovoznění aplikace je nutné mít již funkční hlavní Super Wi-Fi extender a připojit se na Wi-Fi síť, kterou vysílá. Pokud jej již máte nainstalovaný postupujte dle pokynů v aplikaci.

4.3 Hlavní menu mobilní aplikace Vodafone Super Wi-Fi

Spodní navigační lišta odkazuje na stejné nabídky jako dlaždice v hlavním menu:



Obrázek 5 Hlavní menu mobilní aplikace

- Menu návrat do hlavního menu
- Wi-Fi zobrazí nastavení Wi-Fi
- Zařízení zobrazí podrobnosti k připojeným zařízením
- Více zobrazí často kladené otázky

4.4 Změna názvu (SSID) a hesla Wi-Fi

Název (SSID) a heslo Wi-Fi sítě je možné změnit v aplikaci, po její aktivaci stačí kliknout na dlaždici **Hlavní Wi-Fi**, nebo na záložku **Wi-Fi** ve spodní navigační liště. Zde pak vyberte ikonku tužky, v následujícím okně lze upravit název i heslo Wi-Fi sítě.

Doporučujeme zvolit stejný název (SSID) a heslo Wi-Fi sítě jako Vaší stávající Wi-Fi sítě a její následnou deaktivaci na routeru, či modemu. Všechna zařízení, která byla připojena k této Wi-Fi síti se tak automaticky připojí do Vaší nové Super Wi-Fi sítě bez nutnosti dalšího nastavování.



Obrázek 6 Nastavení Wi-Fi

4.5 Správa připojených zařízení

Menu zařízení zobrazí všechna připojená zařízení k Vaší Super Wi-Fi síti, v záložce "Offline" pak lze zobrazit zařízení, která byla připojena k síti v minulosti, ale aktuálně připojená nejsou.

6	Zaří	zení	礅
Vyhledat zařízení			Q
Vše (24) Online (12)	Offline (12)		
20: Jiné	54		(î:
40: :5 Jiné	2		(((·
48: Jiné	be		((ŕ.
Galaxy-Tab Jiné			((î:
mijia-vacuum-v Jiné	2		((í·
ба: I: Jiné	52		((ŕ
		Zařízení	

Obrázek 7 Správa připojených zařízení

4.5.1 Detail připojeného zařízení

Kliknutím na dané připojené zařízení lze získat detailní informace:

- Ikona a název zařízení (lze změnit viz bod 4.4.2)
- Informace o typu připojení (Ethernet, nebo Wi-Fi) a sériové číslo extenderu, ke kterému je připojeno
- V případě připojení přes Wi-Fi i síla signálu, frekvence a kanál
- MAC adresa připojeného zařízení

~	-		P	Úprava názvu a ikony zařízení
Wi-Fi kamera d	lětský pokoj			
ିତ Dostate 2,4 GHz, k ତି Ukázat	ečný kanál 6 ac52 6 tvše			
Kvalita připojení Dostatečný Všechny aplikace na tomto zařízení by měly fungovat b	pez potíží.		((t·	
Připojit k			Hlavní Wi-Fi	
Frekvence			2,4 GHz	
MAC adresa		74:	04	

Obrázek 8 Detail připojeného zařízení

4.5.2 Úprava názvu a ikony připojeného zařízení

V detailu připojeného zařízení je možné změnit název (Upravit jméno) a ikonu (Typ zařízení), které se budou zobrazovat v přehledu a detailu připojených zařízení.

×		Upravit detaily zařízení	Uložit	Uloží zvolený název a ikonu					
Upra Wi-F	avitjméno Fi kamera dětský pokoj			Název zařízení					
Typ z	Typ zařízení								
(•	Extender		0						
(+)	Herní konzole		0						
Ð	loT zařízení		0						
\bigcirc	Kamera		۲						
⊂]»	Wi-Fi reproduktor		0						
	Hlasová asistence		0						
¢	Hodinky		0						
Ð	Jiné		0						

Obrázek 9 Úprava názvu a ikony připojeného zařízení

4.6 Správa extenderů

Po kliknutí na dlaždici **Super Wi-Fi Extendery** v hlavním menu lze zobrazit mapu Super Wi-Fi, která zobrazuje informace o počtu extenderů ve Vaší Super Wi-Fi síti, počtu zařízení připojených k Wi-Fi signálu jednotlivých extenderů.

Jako název je standardně použito sériové číslo extenderu, název je možné změnit podle potřeby pro snadnější identifikaci (napr. "1. patro", nebo "Obývací pokoj").



Obrázek 10 Mapa Super Wi-Fi

4.6.1 Správa extenderu, změna názvu

Kliknutím na jednotlivé extendery zobrazíte detailní informace o daném extenderu a připojených zařízeních k jeho signálu. V záložce "Offline" pak lze zobrazit zařízení, která byla připojena k extenderu v minulosti, ale aktuálně připojená nejsou. Odtud lze zařízení opět spravovat viz bod <u>4.5.1</u>



Obrázek 11 Detaily extenderu

4.7 Nastavení aplikace Super Wi-Fi

V nastavení aplikace Vodafone Super Wi-Fi jsou zobrazeny extendery v síti a lze se z něj prokliknout na správu daného extenderu viz bod <u>4.6.1</u>.

Dále jsou zde Základní informace o mobilní aplikaci, kde se nachází:

- Verze Softwaru
- Datum vydání
- Použité licence

Odkazy Všeobecné podmínky a Prohlášení o ochraně osobních údajů Vás přesměrují na příslušnou stánku na webu vodafone.cz

¢	\leftarrow			Nastavení		
N	Moje extendery					
	(•	ac52 Hlavní extender	66		>	
	(•	ac52	26		>	
	(•	ag52	26		>	
Moje aplikace						
	í	Základní info	rmace		>	
		Všeobecné po	odmínky		>	
	8	Prohlášení o	ochraně osobní	ích údajů	>	
Sdílet data z aplikace Povolením této funkce umožňujete společnosti Vodafone shromažďovat anonymní údaje, které nám pomohou zlepšit vaši zkušenost s aplikací.						

Obrázek 12 Nastavení mobilní aplikace

5 Často kladené otázky

5.1 Jak velký prostor dokáže Super Wi-Fi pokrýt?

Na šíření Wi-Fi sítě mají vliv stavební materiály, ze kterých je dům postavený. Některé mohou pronikání signálu bránit více (například cihly nebo beton), jiné méně (například dřevo nebo sklo). Údaje o velikosti pokrytí jsou proto orientační a vždy závisí na konkrétní situaci ve vašem bytě nebo domě.

- 2 extendery přibližný rozsah pokrytí může být až 100 metrů čtverečních.
- 3 extendery přibližný rozsah pokrytí může být až 150 metrů čtverečních.
- 4 extendery přibližný rozsah pokrytí může být až 250 metrů čtverečních.

5.2 V mobilní aplikaci nevidím svou Super Wi-Fi, co mám dělat?

Ujistěte se, že máte svůj telefon připojený k Wi-Fi síti, kterou Super Wi-Fi extendery vysílají. Super Wi-Fi můžete využívat pouze v případě, že máte v pořádku aktivní pronájem zařízení a máte u Vodafone pevný internet.

5.3 Jaké je nejlepší umístění druhého (či dalších) extenderů?

Nejlepších výsledků dosáhnete při použití průvodce v mobilní aplikaci Super Wi-Fi, který vám s vhodným umístěním pomůže. Obecně však platí následující tipy pro umístění druhého nebo dalšího extenderu:

- Mezi extendery by měly být nejvýše 2 stěny nebo jedno patro.
- Snažte se extender umístit doprostřed oblasti, kterou chcete, aby pokryl.
- U vícepodlažních bytů nebo domů můžete signál z patra do patra lépe zachytit v oblasti schodiště než přes strop.
- Neumisťujte extendery do sklepa či místností s plechovými zdmi (pokud zde nepotřebujete signál).
- Neumisťujte extendery blízko větších spotřebičů (například ledničky) nebo velkých kusů nábytku, které by byly mezi extendery.
- Neumisťujte extender příliš blízko televize či set-top boxu, mohlo by dojít k rušení signálu.
- Využívejte otevřených prostor pro vzájemnou komunikaci mezi extendery (schodiště, dveře, atria, chodby...).

5.4 Má Wi-Fi je příliš pomalá, co to může způsobovat?

Příčin pomalé rychlosti může být více, zde jsou nejčastější důvody:

- A. **Vzdálenost mezi extendery** druhý extender by neměl být příliš blízko (1 metr) ale ani příliš daleko od prvního. Tipy pro vhodné umístění najdete výše na této stránce.
- B. Vytížení vaší sítě pokud přes počítač nebo jiné zařízení stahujete soubory nebo máte připojených více zařízení, na kterých běží datově náročnější činnosti (streamování, stahování atp.), může to mít vliv na rychlost připojení pro další uživatele.
- C. Příčina může být v internetovém připojení podívejte se na tipy, co zkontrolovat.
- D. **Zkontrolujte tipy v mobilní aplikaci Super WiFi** je možné, že tam najdete doporučení, co je potřeba upravit.

5.5 Jak můžu extendery vrátit do továrního nastavení?

Pro obnovení továrního nastavení stiskněte a podržte tlačítko reset (za použití například kancelářské sponky) na extenderu na cca 10 sekund. Jakmile se proces spustí, začnou diody bíle blikat. Obnova do továrního nastavení může trvat i několik minut.

5.6 Jaké je heslo do aplikace Super Wi-Fi?

Žádné heslo není potřeba, díky smart technologii Super Wi-Fi, Vám bude k přihlášení do mobilní aplikace stačit stisknout WPS tlačítko na Extenderu.

5.7 Jak odhlásím uživatele aplikace, když už nadále nemá využívat Super Wi-Fi?

Stačí provést factory reset (obnovu továrního nastavení) hlavního extenderu a všichni uživatele budou odhlášeni.

5.8 Mohu vedlejší extendery propojit ethernetovým kabelem?

Ano, vedlejší extendery je možné propojit krom bezdrátového řešení i s využitím kabelu. Na zadní straně extenderu jsou 2 porty.

5.9 Mám problém se znovu přihlásit do aplikace.

Smažte data aplikace a proveďte nastavení aplikace znovu. V případě Androidu je postup následující

Nastavení – Aplikace – Vodafone Super Wi-Fi – Úložiště – Vymazat data

-	upozornění	Vodafone Super Wi-Fi Instalováno	
(2)	Účty a zálohování Správa účtů • Smart Switch	Soukromí Oznámení	
G	Google Služby Google	Blokovaná Oprávnění	
•	Rozšířené funkce Labs • S Pen • Boční tlačítko	Doba zapnutí obrazovky	
		Odebrat oprávnění, když se nepoužívá	
	Digitální pohoda a rodičovská kontrola	Výchozí	
	Doba zapnutí obrazovky • Časovače aplikací	Nastavit jako výchozí V této aplikaci	
0	Péče o baterii a zařízení Úložiště • Paměť • Ochrana zařízení	Použití	
•	Aplikace Výchozí aplikace • Nastavení aplikací	Mobilní data Využito 334 kB od 18. 5.	
		Baterie Od posledního úplného nabití využito 0 %	
8	Obecná správa Jazyk a klávesnice • Datum a čas	Úložiště Použito 142 MB z Interní paměť	
Ż	Usnadnění TalkBack • Mono zvuk • Pomocné menu	Budíky a připomenutí Povolené	
5	Aktualizace softwaru Stáhnout a instalovat	Detaily apl. v obchodě Aplikace stažena z Chrome	
2	Uživatelská příručka Další informace	Verze 1.0.0_CZ	
	Vzdálená podpora Vzdálená podpora		
1	O tabletu Stav • Právní informace • Název tabletu		

Nag	stavení Q	 < Lĺložiště	
-	upozornění	Vodafone Super Wi-Fi	
()	Účty a zálohování Správa účtů • Smart Switch	Použité místo	
G	Google Služby Google	Aplikace	132 MB
		Data	9,32 MB
0	Rozšířené funkce Labs • S Pen • Boční tlačítko	Paměť	373 kB
		Celkem	142 MB
0	Digitální pohoda a rodičovská kontrola Doba zapnutí obrazovky * Časovače aplikací		
0	Péče o baterii a zařízení Úložiště • Paměť • Ochrana zařízení		
•	Aplikace Výchozí aplikace • Nastavení aplikací		
	Obecná správa Jazyk a klávesnice • Datum a čas		
Ť	Usnadnění TalkBack • Mono zvuk • Pomocné menu		
٥	Aktualizace softwaru Stáhnout a instalovat		
1	Uživatelská příručka Další informace		
0	Vzdálená podpora Vzdálená podpora		
0	O tabletu Stav • Právní informace • Název tabletu		
•	Vývojářské možnosti Vývojářské možnosti	ළි Vymazat data	ہے Vymazat paměť